

TABLEAU DES BOBINES AUTOS

MARQUE	TYPE	ECARTEMENT DES POINTES 6 mm. POSITION N°
AUTOLITE	6 V 12 V	4. 2.
ALFA	6 V 12 V	5.5 6.5
BOSCH ALLEMANDE AMERICAINE	6 V 12 V 6 V	6.5 7. 7.5
LAVALETTE	12 V 6 V 12 V	7. 2. 3.
DARY	6 V 12 V	4. 4.5
DELCO REMY	6 V 12 V	3.5 6.5
DUCELLIER	6 V 12 V	3.5 6.5
E.R.G.	6 V 12 V	2.5 3.
HILECTRA	6 V et 12 V	4.5
MARCHAL	Standard 6 V Standard 12 V Supersport 6 V Supersport 12 V Superspécial 6 V Superspécial 12 V	2.5 5.5 4.5 6.5 4.5 7.
MARELLI	6 V 12 V	6.5 7.5
MOREL	6 V 12 V	3.5 6.5
NEW FLASH	6 V 12 V	3. 4.
PARIS-RHONE	Etoile 6 V Etoile 12 V Super Etoile 6 V Super Etoile 12 V	3. 4.5 4. 5.5
PREYLIO	6 V 12 V	5. 5.5
R.B.	6 V 12 V	3. 3.
S.E.V.	6 V 12 V	3. 4.5
SCINTILLA	6 V 12 V BH x 6 V	7. 7. 2.
SOURIAU	6 V 12 V	4.5 7.5

BOBINE POUR D.S. 19 ou 2 CV 2.

Essayer séparément une des sorties H.T. en reliant l'autre à la masse

TABLEAU DES BOBINES

Motos - Vélomoteurs - Cyclomoteurs et Scooters

MARQUE	TYPE	ECARTEMENT DES POINTES 6 mm. N° de POSITION	ETINCELLE MAXIMUM mm.
A.B.G.	Magnéto	2	7
	Vap	2	7
	Grand modèle	3.5	7
COPREMA	Cyclo et vélomoteur	4	8
DYNEX	Cyclomoteurs	3	7
ELKAR	Cyclomoteurs	3	7
F.T.K.	Cyclomoteurs	2.5	7
FILSO	Scooter	3	7
JEUMONT	Cyclomoteur	3	7
	Vélocoteur	4	7
LAVALETTE	Cyclomoteur	1	7
MAGNETO- FRANCE	Volants ancien modèle	3	7
	Volants nouveau modèle	4	8
	Magnéto	4	8
	D.R. 1	3.5	7
	D.R. 2	6	7
	Cyclomoteurs	3.5	7
MOSQUITO	Volant	3.5	7
	Magnéto	4	8
MARELLI	Scooter	3	7
MOREL	V.B. 50	3	7
	Moto	4.5	8
	D.V. 40	4.5	8
NOVI	Poney	2	6
	Mobylette	3	7
	125 - 175 Scooter	3.5	7
R. B.	Scooter	4	7
	Vélocoteur	3.5	7
S A F I	Tous modèles	3	7
S.E.V.	Vélosolex	4.5	8
SIFEM	Vélocoteur	3	7
STEFA	Cyclomoteur	3	7
WAGEOR	Cyclomoteur	3	7
	Magnéto	3	7

CAPACITÉ DES CONDENSATEURS POUR VOLANTS MAGNÉTIQUES

Tolérance : $\pm 10 \%$

MARQUE	TYPE	CAPACITE
A.B.G.	Vap	0,21
»	Gros modèle	0,40
»	D.T.	0,28
»	Lambretta	0,32
»	Gros modèle court	0,28
»	Lambretta N.M.	0,22
COPREMA	V M 17	0,28
»	V M 145	0,28
»	V M 15	0,17
CUCCIOLO-ELKAR		0,17
D. K. W.		0,20
DYNEX	Ancien modèle	0,17
»	Modèle 1954-1955	0,11
DYNEX	Myster	0,11
»	Comète	0,30
FRANCE	17	0,15
»	18	0,21
	(AP-AP2	0,28
»	18/2 (DR 1	
»	15	0,10
F. T. K.		0,14
F. T. K. HIMO		0,14
JAWA		0,22
JEUMONT		0,14
»		0,16
LAMBRETTA Filso		0,23
LAVALETTE	AML/SBL	0,17
	BML	0,20
MOREL	Bima	0,16
»	DM 55	0,22
»	SU 58	0,38
»	Manhurin	0,40

(Suite du tableau : Capacité des condensateurs)

MARQUE	TYPE	CAPACITE
MOSQUITO	Ancien modèle	0,12
»	1955 - Garelli	0,17
NORIS	Ancien modèle	0,10
»	Nouveau modèle Puch	0,22
NOVI	Poney	0,16
»	Ancien modèle	0,20
»	4 temps	0,20
»	Mobylette	0,16
»	Z 22	0,20
»	Z 46	0,20
»	Mobymatic	0,16
RUMI		0,30
SACHS		0,10
SAFI	XA - XAP	0,21
»	SS X	0,23
»	SS Y	0,22
»	SS Y 2	0,28
»	Super X droite et gauche	0,21
»	V 15	0,10
»	SS X à pont	0,22
»	SS X Y B ancien	0,28
»	S 15	0,17
»	T 40	0,33
»	T 15	0,10
STEFA		0,17
VELOSOLEX		0,22
VESPA	Ancien modèle	0,30
»	1954 - 1955	0,30
WAGEOR	15	0,16
»	A	0,22
»	B et C	0,21
»	V 15 C	0,23
VOITURES FRANÇAISES ET TOUS TYPES		0,25 environ
VOITURES AMÉRICAINES		0,40